

AK-100

感應式讀卡機(公共門)



AK-100感應式讀卡機(公共門)使用說明

功 能

- 可單機或連線操作，不必按鍵額外設定。
- 具備資料保護功能，在無電源情況下資料可保持長達10年。
- 具有門位偵測功能，具逾時開門與非法闖入警示功能。
- 開門時間可通訊設定，初值為6秒。
- 提供母卡設定功能，可設定/清除通行卡及設定門鎖為常開狀態等。
- 雙色LED指示功能。
- 內建蜂鳴器聲音提示與警報功能。
- 內建萬年曆時間功能。
- 標準RS485通訊埠，隨時待命連線，可多台連線操作，19200,N,8,1。
- 具有一組N.O.及 N.C.接點，適用各種直流電鎖。
- 可通訊設定消除通行卡、收集資料、遠端開門、查詢狀態等。
- 感應卡片後，刷卡記錄會存於卡機內，可透過通訊收取刷卡資料。

規 格

- 電源：DC12V
- 工作頻率：13.56 MHZ
- 讀取距離：3~10CM
- 可讀取卡片種類：MIFARE卡片
- 操作容易，無須連接電腦即可操作自如，並可提供660人使用。
- 刷卡記錄容量：700~連接控制主機可達4萬筆
- 操作溫度：-10℃~45℃

操作說明

警報功能

- 門位sensor pin on後開機，警報功能自動開啓。
- 不接門位sensor pin開機，警報功能自動關閉。
- 當警報功能開啓，逾時開門(30秒未關門)，會發出提示聲，門關閉後自動解除。
- 當警報功能開啓，非法開門時，發出警報聲，必須刷正確卡或下達通訊命令，方可解除。

通訊操作

- 傳輸介面為RS485 / TCP IP，Baud rate 格式為19200, N, 8, 1，依需求可提供專用的套裝軟體，可設定/刪除/查詢子卡，收集刷卡資料，設定/查詢時間、開門秒數、機號、以及遠端開門等功能。



RETH INTERNATIONAL GROUP

瑋豪企業股份有限公司
公司：彰化市自強路282號

TEL:(04)7231908
FAX:(04)7231780

E-mail:reth.tw@msa.hinet.net
<http://www.rethlock.com.tw>

